

Funkcje klawiszy

Klawisze „Soft keys”

Aparat posiada cztery klawisze typu „Soft key”, których działanie zależne jest od tego co widzimy na ekranie wyświetlacza.



Przykład: Menu aparatu




Przykład: Lista konwersacji




Wybierając klawisz Poza biurem / Przekierowanie połączeń konfigurujemy cel przekierowania oraz uruchamiamy funkcję Nie przeszkadzać „DND”

Klawisze Nawigacyjne




- Wejście do Menu
- Przewijanie w górę. Przytrzymanie powoduje przejście na początek listy opcji
- Potwierdzenie i wykonanie funkcji
- Przejście w menu o jeden poziom w dół. Przesunięcie kursora w prawo
- Przewijanie w dół. Przytrzymanie powoduje przejście na koniec listy opcji
- Anulowanie funkcji. Kasowanie znaków na lewo od kursora. Przejście w menu o jeden poziom w górę

Klawisze Audio



- Ciszej / Głośniej
- Włączenie / wyłączenie wyciszenia mikrofonu
- Włączenie / wyłączenie trybu głośnomówiącego
- Włączenie / wyłączenie zestawu słuchawkowego

Klawisze programowalne



Po dłuższym przytrzymaniu klawisze mogą być zaprogramowane funkcjami telefonicznymi lub szybkim dostępem do wybranych numerów.

Skróty klawiszowe



- Dłuższe przytrzymanie: dostęp do Poczty Głosowej
- Dłuższe przytrzymanie: zmiana trybu dzwonka: włączenie / wyłączenie / krótki ton
- Dłuższe przytrzymanie: zablokowanie / odblokowanie aparatu

Dioda sygnalizacyjna LED

Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje:



Wyłączona: stan czuwania / bezczynności
Zielony: Aktywna rozmowa
Zielony pulsujący: Połączenie przychodzące
Pomarańczowy: Zawieszone połączenie
Pomarańczowy pulsujący: Przypomnienie o zawieszonym połączeniu
Czerwony: Połączenie nieodebrane

Ikony akcji

Ikona	Opis
	Odbierz i Wykonaj połączenie
	Odrzuć połączenie
	Przekieruj połączenie
	Zawieś połączenie
	Transfer połączenia bez konsultacji
	Transfer połączenie z konsultacją
	Połączenie naprzemienne
	Podejmij zawieszone połączenie
	Poproś o oddzwonienie
	Dodaj uczestnika (połączenia / konferencji)
	Pokaż szczegóły uczestnika
	Pokaż wszystkich uczestników

Ikony statusu

Ikona	Opis
	Połączenie przychodzące
	Połączenie wychodzące
	Aktywne połączenie
	Połączenie zostało zawieszone
	Połączenie zostało zawieszone przez drugiego użytkownika
	Szyfrowane / nieszyfrowane połączenie
	Nieodebrane połączenie; nowe / widziane

OpenScape Desk Phone CP400 HFA

Krótki przewodnik użytkownika

unify
atos collaboration solutions

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone. 05/2018
Nr referencyjny.: A31003-C1000-U116-3-7619

unify.com

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400

Nawiązywanie połączenia

- Podnieś słuchawkę i wybierz numer lub
- Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym lub z gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz numer.

Odbieranie połączenia

- Podnieś słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: wybierz  lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz .

Kończenie połączenia

- Odłóż słuchawkę lub
- w trybie głośnomówiącym: naciśnij  lub
- gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz .

Dzwonienie z Listy Połączeń

1. Wybierz opcję „Konwersacje” z Menu aparatu
2. Użyj  i  aby wybrać odpowiednią konwersację.
3. Wybierz  i podnieś słuchawkę.

Otwarty nasłuch

Podczas połączenia z użyciem słuchawki

- Wybierz .

Wyłączenie otwartego nasłuchu

- Wybierz .

Przełączenie między słuchawką i głośnikiem

Przełączenie do trybu głośnomówiącego podczas rozmowy:

- Przytrzymuj  do momentu odłożenia słuchawki

Przełączenie na słuchawkę:

- Podnieś słuchawkę

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400

Konsultacja

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Po zakończeniu połączenia z Numerem B, wybierz  lub poczekaj aż Numer B odłoży słuchawkę i się rozłączy.

Nastąpi ponowne połączenie z Numerem A.

Przełączenie między dwoma połączeniami

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, naciśnij  aby przełączyć.

Ponowne wybieranie  powoduje przełączenie między Numerem A i Numerem B.

Wykonanie połączenia konferencyjnego

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję Konferencja .

Nastąpi zestawienie połączenie konferencyjnego z Numerami A i B.

Transfer połączenia

Podczas połączenia z Numerem A:

1. Wybierz . Numer A zostanie zawieszony.
2. Zadzwoń na Numer B.
3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję Transfer . Połączenie może być przekazane bez konsultacji.

Połączenie z Numerem A zostanie przekazane do Numeru B.

Oddzwonienie

1. Wykonaj połączenie wewnętrzne. Drugi numer nie odbiera lub jest zajęty.
2. Wybierz  funkcja oddzwonienia zostanie aktywowana.
3. W momencie gdy numer, do którego próbowaliśmy się dodzwonić będzie dostępny funkcja Oddzwonienia uruchomi się i aparat zacznie dzwonić.
4. Podnieś słuchawkę. Nastąpi próba nawiązania połączenia.

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400

Przekierowanie dla wszystkich połączeń przychodzących

1. Wybierz .
2. Wybierz opcję przekierowania .
3. Na ekranie aparatu wybierz .
4. Podaj cel przekierowania i potwierdź wybierając .
5. Wybierz .

Programowanie ulubionych funkcji

1. Wybierz .
2. Na ekranie aparatu wybierz „Ulubione”.
3. Na ekranie aparatu wybierz  aby rozpocząć edycję.
4. Na ekranie aparatu wybierz  aby wybrać odpowiedni „Soft Key”.
5. Na ekranie aparatu wybierz  aby rozpocząć wybór funkcji.
6. Wybierz  i  aby wybrać żadaną funkcję.
7. Na ekranie aparatu wybierz  aby potwierdzić wybór.
8. Istnieje możliwość edycji etykiety lub dokonanego wyboru.
9. Na ekranie aparatu wybierz  aby zapisać zmiany.
10. Na ekranie aparatu wybierz  aby opuścić edycję Ulubionych.