

Mi Smart Home Hub


Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej




Informacje o produkcie

Mi Smart Home Hub to inteligentne centrum sterowania domem, które może łączyć się z inteligentnymi urządzeniami wyposażonymi w protokoły Wi-Fi, Zigbee i Bluetooth. Hub i inne urządzenia można dowolnie łączyć w elastyczny i zróżnicowany system służący do zdalnego sterowania telefonami komórkowymi i inteligentnymi scenariuszami dla urządzeń domowych. System pozwala na sterowanie każdym aspektem inteligentnego domu, np. na włączenie światła podczas otwierania drzwi, wyłączenie urządzeń przy wychodzeniu z domu czy wykrywania i powiadamiania o nietypowych zdarzeniach.



Przycisk funkcyjny
Naciśnij i przytrzymaj przez 10 s: Resetowanie sieci
Naciśnij 10 razy: Przywrócenie ustawień fabrycznych



Gniazdo zasilania

Uwaga:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Opis kolorów wskaźnika i sygnałów dźwiękowych

Status hubu	Status wskaźnika i sygnału dźwiękowego
Uruchamianie	Świeci na pomarańczowo
Oczekiwanie na połączenie	Miga na pomarańczowo, jeden krótki sygnał dźwiękowy
Funkcja sieci hubu automatycznie wyłącza się po 15 minutach, jeżeli nie został podłączony do sieci.	Świeci na biało
Łączenie z siecią	Miga na niebiesko
Połączono z siecią	Dwa długie sygnały dźwiękowe
Poprawne działanie	Świeci na niebiesko
Dodawanie urządzenia podrzędnego	Miga na fioletowo
Dodano urządzenie podrzędne	Dwa długie sygnały dźwiękowe
Nie można dodać urządzenia podrzędnego	Jeden krótki sygnał dźwiękowy
Usunięto urządzenie podrzędne	Trzy krótkie sygnały dźwiękowe
Ochrona włączona	Jeden długi sygnał dźwiękowy
Ochrona wyłączona	Jeden długi sygnał dźwiękowy
Wysyłanie powiadomienia o alarmie	Ciągłe krótkie sygnały
Aktualizacja oprogramowania	Miga na pomarańczowo

Montaż

- 1 Wybierz miejsce instalacji hubu.

Uwaga:

Zaleca się umieszczenie hubu w odległości 2–6 metrów od routera, z którym będzie połączony. Między tymi urządzeniami ani wokół nich nie powinny znajdować się żadne metalowe przeszkody.



- 2 Podłącz hub do źródła zasilania za pomocą adaptera 5 V–1 A lub adaptera 5 V–2 A i przewodu zasilającego. Przepięcie powoduje nieprawidłowe działanie hubu.
- 3 Po podłączeniu hubu do zasilania przejdzie on w tryb oczekiwania na połączenie, a jego wskaźnik zmieni się ze stałego koloru pomarańczowego na migający pomarańczowy. Hub można teraz połączyć z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home.

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home

Produkt współdziała z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home*. Aplikacja Mi Home/Xiaomi Home umożliwia zarządzanie hubem i innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, zeskanuj kod QR. Jeżeli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. W przeciwnym razie w sklepie z aplikacjami wyszukaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, a następnie ją pobierz i zainstaluj.

Po otwarciu aplikacji Mi Home/Xiaomi Home dotknij ikony „+” w prawym, górnym rogu i postępuj zgodnie z instrukcjami dodawania urządzenia.

- * W Europie aplikacja nazywa się Xiaomi Home (z wyjątkiem Rosji). Nazwę aplikacji wyświetlaną na urządzeniu należy traktować jako domyślną.



Uwaga:

Przed dodaniem hubu należy upewnić się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Należy trzymać telefon jak najbliżej hubu, aby uzyskać jak najlepszą jakość połączenia. Telefon i hub muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

Jeżeli nie można dodać hubu, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny przez 10 sekund, aż wskaźnik zmieni kolor na pomarańczowy, a następnie spróbować dodać go ponownie.

Ze względu na aktualizacje aplikacji rzeczywiste kroki mogą się różnić. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aktualną wersję aplikacji.

Współpraca z platformą Apple HomeKit

Po połączeniu hubu z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home zeskanuj kod HomeKit umieszczony na hubie lub w instrukcji użytkownika bądź wprowadź go ręcznie. Aby zakończyć konfigurację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. Po udanym zakończeniu procesu hub będzie widoczny w aplikacji Apple Home. Zachowaj kod konfiguracji HomeKit.

Uwaga:

Komunikacja między urządzeniami iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod lub Mac i hubem Mi Smart Home Hub obsługującym platformę HomeKit jest zabezpieczona technologią HomeKit. Klient, który jest właścicielem Apple TV (4 generacji lub nowszej) z systemem tvOS 10 lub nowszym, iPada z systemem iOS 10 lub nowszym bądź urządzenia HomePod, może sterować akcesoriami obsługującymi platformę HomeKit, będąc poza domem lub za pomocą automatycznych wyzwalaczy, takich jak pora dnia, lokalizacja, parametr wykryty przez czujnika lub działanie akcesorium.

Etykieta „Works with Apple” oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o współpracy z technologią wskazaną na etykiecie i zostało certyfikowane przez dewelopera w zakresie spełniania standardów wydajności Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i przepisami regulacyjnymi.

Dodawanie urządzenia podrzędnego

Po podłączeniu hubu należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia podrzędnego, aby dowiedzieć się, jak dodać je do hubu. Jeżeli hub jest połączony z platformą HomeKit, a urządzenie podrzędne obsługuje HomeKit, urządzenie podrzędne automatycznie zsynchronizuje się z HomeKit po dodaniu do hubu i będzie widoczne w aplikacji Apple Home. Konfigurując scenariusze i procesy automatyczne za pomocą aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, można wdrożyć szeroką gamę automatycznych kontroli.

Dane techniczne

Model: ZNDMWG02LM

Wymiary: $\varnothing 90 \times 25$ mm

Parametry wejściowe znamionowe: 5 V–1 A lub 5 V–2 A

Temperatura robocza: -5°C do 50°C

Wilgotność robocza: 0–95% RH, bez kondensacji

Częstotliwość robocza Wi-Fi: 2412–2472 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi < 20 dBm

Częstotliwość robocza Bluetooth: 2402–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth < 13 dBm

Częstotliwość robocza Zigbee: 2405–2480 MHz

Maksymalna moc wyjściowa Zigbee < 13 dBm

Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, Zigbee 3.0, Bluetooth 5.0



Niniejszym [Lumi United Technology Co., Ltd] oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Mi Smart Home Hub, ZNDMWG02LM] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi. Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Prawidłowe postępowanie ze użytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie takich znaków przez firmę Xiaomi Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

W normalnych warunkach użytkowania urządzenie powinno znajdować się w odległości co najmniej 20 cm między anteną a ciałem użytkownika.

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Producent: Lumi United Technology Co., Ltd. (firma w ekosystemie Mi)

Adres: F8, Jinqizhigu office building, No.1 Tangling Rd., Liuxian Ave., Taoyuan Sub-dist., Nanshan Dist., Shenzhen, China

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mi.com

Importer i dystrybutor:

Ingram Micro sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 46

02-255 Warszawa

<https://pl.ingrammicro.eu>